

F603A Equalizer



Der F603A ist ein 4-Band Equalizer für die professionelle Tonstudioteknik oder Live-Anwendungen. Die Filter sind passiv mit Folienkondensatoren aufgebaut, wodurch nur minimale Phasenverschiebungen auftreten.

Der „Bypass“-Taster vereinfacht den „Vorher-Nachher“-Vergleich. Mittels Kipp-Schalter werden die verschiedenen Frequenzbänder ausgewählt und per LED angezeigt.

Die Verstärkung wird mittels Drehknopf in 1dB-Schritten eingestellt. Der F603A arbeitet mit einer Güte von 2.

Alle Parameter werden beim Einsatz der Bento D-Serie im Display angezeigt.

Besondere Merkmale:

- Sehr rauscharm
- Genaue Einstellung in 1dB-Schritten
- Bypass-Schalter

Technische Daten:

Frequenzgang : 20Hz – 20,000Hz, +/- 0.2dB

Verzerrung : < 0.01%

Fremdspannungsabstand : > 90dB bei 0dB Pegel

Eingangswiderstand : > 10KOhm

Max. Ausgangspegel : + 24 dBu sym.

Max. Ausgangspegel : + 24 dBu sym.

Höhen-Frequenz: 7 KHz – 12 kHz in 4 Schritten

Höhen-Pegel : +/- 16 dB in 1 dB Schritten

Obere Mitten-Frequenz: 1KHz – 5 kHz in 6 Schritten

Obere Mitten-Pegel : +/- 16 dB in 1 dB Schritten

Untere Mitten-Frequenz: 200 Hz – 800 Hz in 6 Schritten

Untere Mitten-Pegel : +/- 16 dB in 1 dB Schritten

Tiefen-Frequenz : 35 Hz – 120 Hz in 4 Schritten

Tiefen-Pegel : +/- 16 dB in 1 dB Schritten

Leistungsaufnahme: +/- 16V, +/- 200mA

Preis: 539,00€ (inkl. MwSt.)